SoftBank X02NK（NOKIA N95）

設定内容変更方法

アジルフォンヴァージョンアップに伴う「SoftBank X02NK（NOKIA N95）」設定内容の変更手順は以下となりますので、

ご確認の上、お手続き下さいますようお願い申し上げます。

■ *SIP 設定*

メニューキーを押し、メインメニューを表示させせます。
[ツール] → [設定] → [接続] → [SIP 設定] と順に選択します。

以下のように設定をします。

プロキシサーバを選択し以下のように設定します。

● プロキシサーバアドレス

[VoIPサーバー] を入力します。

● 領域

[VoIPサーバー] を入力します。

● ユーザ名

UID を入力します。

● パスワード

登録時にメールでお伝えしたパスワードを入力します。

もし、マイページにてパスワードの変更を行った場合は、その変更したパスワードを入力します。

右ソフトキーを押し、SIP 設定画面に戻ります。

登録サーバを選択し、全てプロキシサーバに入力した設定と同様に入力します。

右ソフトキーを 2 回押し、SIP 設定メニューへ戻ります。正しく設定されますと、設定したアクセスポイントの受信範囲内で SIP プロファイル名の下が[未登録]から[登録済み]に変わります。

※ [登録に失敗しました]と表示された場合、再度設定をご確認ください。

以上

インターネット電話が有効になっている場合待ち受け画面に下図のようにアイコンが表示されます。